

Q S W	Must I increase the frequency of my spark ?	Increase the frequency of your spark.
	本局火花週波數須加增否	火花週波數須加增
Q S X	Must I diminish the frequency of my spark ?	Diminish the frequency of your spark.
	本局火花週波數須減少否	火花週波數須減少
Q S Y	Shall I transmit with a wave-length of..... meters ?	I let us transfer to the wave-length of..... meters.
	本局須用.....米突電波傳送否	可用.....米突之電波

海軍部令第一五二號

茲修正海軍無線電機保管細則特即公布施行此令(細則附)

部印

中華民國五年十月二十三日

海軍總長程璧光

修正海軍無線電機保管細則

第一章 送信機之開轉

第一條 凡開機之前務須將天綫避雷器之匙先行解開再依下列各條次序舉行

第二條 直流機之電壓務須管理適當足敷供給電動機為度並須令其常數不變為宜設遇電壓時升時降可加減分流抵抗器以調度之

第三條 配電盤之直流鍵既關閉後即用起動機以運行電動機但宜逐漸加速勿令電流驟多致傷機械再將速度調整器運用令其速率在五百週波數之上

第四條 凡火花間隙數隨時變異務宜審定其電浪之長度亦時有更變尤應置於定點（如三百米達或六百米達之類）倘用短電浪或須加接蓄電器則宜於同時施行

第五條 交電壓之多寡隨火花間隙數爲轉移務宜增減得當並須製成電壓隙數配合表以便應用前列各條業已次第照行方可將交電流之匙一一關合

第六條 凡使用莫爾斯鍵時須視天綫之電流如不強大則用同調器以調度之其發出之音浪如不合調則用分流抵抗器以調整之如均合法方可遞報

第二章 受信機之配置

第七條 凡用受信機時務宜將綫環及蓄電器隨時移動俾外來各電浪不失吻合之時機

第八條 凡受信機之配合度數應以檢浪器之種類爲準並須求其聲浪最高者爲宜

第九條 凡受信機之檢浪器最易損壞應隨時試驗修整並妥爲保護

第三章 機械之保護

第十條 凡電機上不宜積聚灰塵應時常用布拭淨其出電頭可用布覆之俾其轉動時自行拭抹所有引電炭刷彈力機關亦須拆下拭淨但復裝時彈力宜照原度

第十一條 凡軸節轉動之油池應時常審視勿令機油缺乏致傷機械每月須用煤油洗淨另換新油

第十二條 繼電器關係至重最易損壞或因接觸處被電所蝕以致點畫不明或爲內部污跡所阻不能吸引凡各艦局務須時常審視令接觸銅板拭抹清淨彈簧漲力務求適當

第十三條 凡電浪之遞出惟火花器是賴當極意保護其管理距離之螺軸應寬緊得宜並須時將火花隙拆下審視如有被電蝕壞等弊立當拭抹但復置時其間距離總以適宜爲度

第十四條 凡遇開機時間較久而各機熱度過高致使機械損壞如非報務緊要時應先告知鄰艦述明理

由暫停通報並約明何時續行之

第十五條 報務完竣時配電盤上之雙管匙及收報機之大匙須一律解開使天綫與地綫相連其避雷器之匙隨即關合當夏秋時更宜注意

第十六條 凡機器上有時常銷損之件宜預爲添備以便臨時使用

第四章 值班

第十七條 凡於規定通報時間內應值班守機方能呼應即無報務時亦可時常互通音問不得擅離職守致誤要公

第十八條 凡值迅雷勢難傳報時急須將各機照第十五條辦法保護妥當庶免危險

第十九條 凡值天電過大收發不易時則宜用極大電力發報其收報機上之感應力及檢浪器應配合極靈務使彼此皆能勉行收發免誤要公

第二十條 凡呼鄰局而不見答應先將收報機及檢浪器詳細審視是否靈便然後每隔五分或十分鐘再呼一次如仍不見答則用大電力試驗並視天綫之電流是否如常

第五章 報務日表

第二十一條 報務日表專記各艦局報務之情形及在事人員之勤惰以備考核(表式附後)

第二十二條 凡每日所遇之事如發報次數及傳遞局名須列入發報欄內收報次數及來報局名須列入來報欄內其每日開機時間列入收發時間欄內如遇有阻電及呼應不靈等情列入摘要欄內凡關於機器報務及一切特別情形以上各欄不及詳列者均得於摘要欄內填註之

第二十三條 報務日表應按月送由各主管長官彙呈海軍部以憑查核

第二十四條 本細則自公布日施行

海 軍 無 綫 電 報 務 日 表年....月									
日期	去		報	電		報	時		摘
	次數	字數		次數	字數		發報	收報	
一 日									
二 日									
三 日									
四 日									
五 日									
六 日									
七 日									
八 日									
九 日									
十 日									
十一 日									
十二 日									
十三 日									
十四 日									
十五 日									
十六 日									
十七 日									
十八 日									
十九 日									
二十 日									
二十一 日									
二十二 日									
二十三 日									
二十四 日									
二十五 日									
二十六 日									
二十七 日									
二十八 日									
二十九 日									
三十 日									
三十一 日									
.....艦 電 信 軍 士 長 署 名									

無 綫 電 機 中 英 名 辭 表

政府公報 命令

十月三十一日第二百九十六號

	ENGLISH NAME	CHINESE NAME
1	Direct current dynamo	直流機
2	Carbon brush	炭刷
3	Commutator	出電頭
4	Field coil	磁田綫環
5	Shunt resistance box	分流抵抗器
6	Voltmeter commutator	電壓計之轉換器
7	Voltmeter	電壓計
8	Ammeter	電流計
9	Switchboard	配電盤
10	Direct current switch	直流鍵
11	Motor main switch	電動機主幹鍵
12	Direct current motor	電動機
13	Alternating dynamo	交流機
14	Starting rheostat	起動機
15	Speed regulator	速度調整器
16	Tension regulating resistance	電壓調整器
17	Alternating current main switch	交流主幹鍵
18	Fuses	可鎔片
19	High frequency safty divices	高週波保安器
20	Frequency meter	週波計
21	High tension Transformer	高壓變壓機
22	Self induction coil	自誘綫環
23	Primary coil	正綫環

無線電機中英名辭表

	ENGLISH NAME	CHINESE NAME
24	Secondary coil	副綫環
25	Ventilator	換氣扇
26	Relay	繼電器
27	Quench spark gap	瞬滅火花隙
28	Layden jar battery	來頓瓶
29	Exiting coil	勵磁環
30	Antenna tuning coil	天綫同調環
31	Antenna sending switch	天綫送信鍵
32	Antenna current ammeter	天綫電流計
33	Shortening condenser	縮短電浪蓄電器
34	Lightning Protector	避雷器
35	Key for Lightning Protector	避雷器之匙
36	Morse Key	莫爾斯鍵
37	Receiver	受信機
38	Blocking contact	閉塞接續點
39	Variable condenser	變動蓄電器
40	Detector	檢浪器
41	Variable condenser for secondary circuit	副綫之變動蓄電器
42	Blocking condenser	閉塞蓄電器
43	Discharge coil for Recciver	受信器之放電綫環
44	Telephone	聽音機